

A close-up photograph of a black CTEK RB 3000 battery booster connected to a car battery. The booster has a digital display showing '86%' and a power button. Red and black cables are connected to the car battery terminals. The CTEK logo is visible on the front of the device.

RB 3000

ØJEBLIKKELIG STARTKRAFT

RB 3000-boosteren giver dig øjeblikkelig strøm til at starte køretøjer med døde 12 V-batterier. Den er spækket med sikkerhedsfunktioner, ekstra USB-opladningsporte og en indbygget lommelygte, så den er lige så alsidig, som den er pålidelig. Den er kraftfuld, kompakt og klar til brug, og den sikrer, at intet kommer i vejen for livets rejser.

GIV STARTHJÆLP TIL DØDE 12 V-BATTERIER

Mød den bærbare RB 3000-booster. Kompakt i størrelse, men alligevel spækket med 3000A batterispidsstrøm, er den bygget til at starte de fleste 12V-batterier med lethed. Den har avancerede sikkerhedsfunktioner, herunder gnistsikker teknologi og beskyttelse mod omvendt polaritet, så du trygt kan bruge den til at komme tilbage på farten. Men det er mere end bare en starthjælp. Det er også en alsidig powerbank med USB-opladningsporte til alle dine enheder og har en indbygget LED-lommelygte med tre lystilstande. Du vil aldrig gå glip af et øjeblik, uanset hvor dine eventyr fører dig hen – med den ro i sindet, der kommer fra Sveriges opladningspionerer, CTEK.

SPÆKKET MED KRAFT, ALTID KLAR

RB 3000 leverer øjeblikkelig startkraft – og får dig pålideligt tilbage på farten. Uanset om det hjælper dig med at overvinde et uventet dødt batteri eller leverer strøm til enheder på farten, er den altid klar, når du har brug for det. Den er kompakt, smart og holdbar og er et must-have for at imødekomme udfordringerne på enhver rejse.

- Øjeblikkelig startkraft – for op til 30 starter på en enkelt opladning.
- Jumpstarter alle slags 12V bly-syre-batterier, herunder AGM, EFB, WET, GEL og Ca/Ca.
- Gnistsikker teknologi og beskyttelse mod omvendt polaritet for sikker brug.
- Kompakt design for nem transport og opbevaring.
- USB powerbank med høj kapacitet plus en indbygget lommelygte med 3 lystilstande.
- Robust svensk-inspireret design for pålidelig ydeevne.
- Oplader telefoner, tablets og anden elektronik via indbyggede USB-A- og USB-C-porte.
- Leveres med klemmer, opbevaringspose og brugervejledning.
- Ergonomisk design med intuitive LED-indikatorer.
- 2 års garanti.

CTEK

RB 3000**TEKNISK DATA**

BATTERIETS SPIDSSTRØM	3000A / 30 starter
MAKSIMAL STARTSTRØM	1980A
STARTSTRØM	Op til 1300A
INDVENDIG BATTERIKAPACITET	16000mAh (4000mAhx4 / 59.2Wh)
HURTIG OPLADNINGSTID	2, 5 timer
INTERN BATTERIPAKKE TYPE	4S1P
INDVENDIG BATTERICELLEKEMI	Polymer litium-ion
INDGANGSEFFEKT	USB-C PD 30W
UDGANGSEFFEKT	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIKEMI	Blybatteri
STARTSPÆNDING	2.5 V
OMGIVENDE TEMPERATUR VED DRIFT	-20 °C til +55 °C for output
OMGIVENDE TEMPERATUR VED OPBEVARING	0 °C to +55 °C
BRUGERGRÆNSEFLADE	Display
DIMENSIONS (L X B X H)	239 x 107 x 40 mm
NETTOVÆGT (ENHED MED KABLER)	1028 +/-10 g
BESKYTTELSESGRAD	IP65
LÆNGDE PÅ AFTAGELIGT STARTKABEL, UDGANGSKABEL	0.25 m
KØLING	Naturlig konvektion
KABELLÆNGDE NETADAPTER	1 m
KABELTYPE NETADAPTER	USB-C
GARANTI	2 år

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Få flere oplysninger
WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspecifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre pålidelighed, funktion eller design. I tilfælde af produktfejl forbeholder vi os ret til at efterse produktet og verificere fejlen. Alle returnerede produkter er underlagt vores standardgarantibetingelser.

CTEK